



OZN.	POPIS	KÁBEL
S	stropné alebo nástenné svietidlo E27 do 20W	N2XH-J 3Cx1,5
NS	núdzové LED svietidlo s vl. zdrojom 1,5 hod.	N2XH-J 3Cx1,5
Z	ZÁSUVKOVÝ OKRUH 230V	N2XH-J 3Cx2,5
ZES	sam. zásuvka 230V pre el. sporák 230V/2kW	N2XH-J 3Cx2,5
Ve	ventilátor potrubný 230V/0,1kW zo svet.ok.	N2XH-J 3Cx1,5
OP	ochranné pospájanie	CY 6
RP	podružný rozvádzač podlažia	N2XH-J 5Cx25
RBx	rozdávzač bytovej jednotky	N2XH-J 5Cx6
RE	elektromerový rozvádzač objektu	4x AYY 120
PRIS	jestv. rozvodná istiaci skriňa	AYKY 3x185+120

ELEKTROINŠTALÁCIA KÁBLAMI CYKY ULOŽENÝMI POD OMIETKOU.
V KÚPELNI ZRIADIŤ OCHRANU POSPÁJANÍM NEŽIVÝCH VODIVÝCH ČASTÍ VODIČOM CY6.
ZÁKRES PRESNÝCH KÁBLOVÝCH TRÁS, OSADENÍ EL. ZARIADENÍ A TECH. ŠPECIFIKÁCIE
BUDE PREDMETOM ĎALŠIEHO STUPŇA PD - REALIZÁCIE.

NAPĚTOVÁ SÚSTAVA:	3+NPE AC 400V/TN-S
ZÁKLADNÁ OCHRANA:	izoláciou, krytím, zábranami, polohou
OCHRANA PRI PORUCHE:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

Určenie vonk. vplyvov:	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
kúpeľňa, pracovňa:	AA7, AB7, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL2, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1, AT1, AU1
vonku na fasáde objektu:	BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
ostatné vnútorné priestory:	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Investor: Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava		
Vypracoval: ING. ERIK LUKÁČ		ING. ERIK LUKÁČ odborne spôsobilý elektrotechnik špecialista na projektovanie VTZ elektrického podľa osvedčenia ev.č. 086/4/2006-EZ-P-E2-A
E-8	miesto: ul. Trokanova s.č. 232,234,236, Myjava	
19-0505	Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava	
M 1:100	názov výkresu: SO 03, SO 04 - ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP	PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE